



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
(ГАПОУ БТОТИС)

665930, Иркутская обл., Слюдянский район,
г. Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1.
телефаксы: (395-42)3-23-40, 3-23-27, 3-20-26, 3-23-01, 3-20-48,
телефоны: 3-22-57; 3-33-64; 3-32-39; 3-32-03; 3-34-24.

e-mail: btotis@mail.ru
сайт: www.btotis.ru

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-04.005-2024

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ
НА КОПИРОВАЛЬНО - МНОЖИТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ**

Нормативные ссылки

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года п 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 1.1. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктажи и обучение по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.
- 1.3. Лица, допущенные к работе, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.4. При работе возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - неблагоприятное воздействие на организм человека ионизирующих электромагнитных излучений видеотерминалов;
 - неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических параметров видеотерминалов, выходящих за пределы оптимального диапазона;
 - электрический ток.
- 1.5. На все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.
- 1.6. Работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.7. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации техникума.
- 1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации техникума.
- 1.9. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

- 2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее. Не класть на копир тяжёлые предметы.
- 2.2. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.
- 2.3. Избегайте попадания скрепок, скоб для сшивания бумаги и других металлических предметов в копировально-множительный аппарат, так как это может привести к его повреждению.
- 2.4. Не пытайтесь сами ремонтировать копировально-множительный аппарат.
- 2.5. Перед чисткой принтера выньте вилку силового кабеля из настенной розетки. Обтирать принтер влажной салфеткой. Запрещается использовать жидкие и аэрозольные очистители.

- 2.6. Не устанавливайте принтер рядом с водой и не обливайте его никакими жидкостями.
- 2.7. Не ставить принтер на неустойчивую поверхность, чтобы он не падал.
- 2.8. Если копировально-множительный аппарат не используется в течение короткого промежутка времени, выключите сетевой выключатель, а если период большой - отсоедините сетевой шнур.
- 2.9. Не пытайтесь выполнять действия, не описанные в инструкции.
- 2.10. Располагать свой принтер так, чтобы на его шнур не наступали.
- 2.11. При использовании усилителя следите за тем, чтобы общая нагрузка подключённых к нему приборов не превышала предельно допустимую. Ничего не засовывать внутрь принтера. В противном случае можно коснуться деталей под током высокого напряжения, получить электрошок, вызвать замыкание электрических цепей или пожар.
- 2.12. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

- 3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.
- 3.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.
- 3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.
- 3.4. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.
- 3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться как можно дальше от него.
- 3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
- 3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.
- 3.8. Если копировально-множительный аппарат перегревается, или издаёт необычный шум, или выходит из строя предохранитель сети, немедленно выключить его.
- 3.9. Будьте осторожны при удалении застрявшей бумаги, так как внутренние части копировально-множительного аппарата могут быть горячими или заряжены статическим электричеством.
- 3.10. Во время копирования не открывать переднюю крышку, не выключать сетевой выключатель, не отключать сетевой шнур от розетки.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- 4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю.
- 4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и пр. прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

